AV-GAD 2008E & 2004E-RIKOSILMOITINKESKUKSET

AV-GADin pienemmät keskukset AV-2008E ja AV-2004E ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä. Nämä rikosilmoitinkeskukset soveltuvat parhaiten pieniin ja keskisuuriin liiketiloihin sekä asuinkiinteistöihin. Näistä keskuksista hälytys voidaan siirtää sekä hälytyskeskukseen että normaalipuhelimiin.

OMINAISUUDET

- 8 silmukkaa + yksi hätäsilmukka näppäimistössä (2008E)
- 4 silmukkaa + yksi hätäsilmukka näppäimistössä (2004E)
- 99 tapahtuman muisti kellonajalla (kytkentä, hälytykset, ym.)
- Silmukkatyypit vapaasti ohjelmoitavissa
- Silmukoille voidaan ohjelmoida eri kytkentätapoja (neljä AV-2008E, kolme AV-2004E)
- Osavalvontatoiminto
- Akkutesti, ilmoitus viasta vastaanottokeskukseen
- Sisäänrakennettu robottipuhelin ja modeemi (modeemi malleissa AV-2008E ja PRO)
- 8 eri käyttäjäkoodia, joissa 1 – 6 numeroa
- Helppo ja nopea ohjelmointi näppäimistöltä tai PC:llä
- Voidaan ohjata päälle/pois erillisellä avainkytkimellä, radiokauko-ohjaimella tms.
- LCD-näyttö suomenkielisellä ohjelmalla, vain 2008E PRO
- Automaattinen yökytkentä
- Liitäntä RS 232 -adapterikaapelille (AV-2008E)

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET

- Kaapelointi nelijohtimisella kaapelilla
- AV-701: ssa yksi 7:n segmentin LED-näyttö
- Neljä merkkivaloa
- AV-707E:ssa kaksirivinen 32-merkkinen LCD-näyttö

HÄLYTYSLÄHDÖT

- Paikallishälyttimeksi voidaan valita sireeni tai kaiutin.
Kaiutinta käytettäessä erilainen ääni murto- ja palohälytyksistä
- Sulakkeilla suojatut liitännät sireeneille
- Hälytyskeskukseen siirrettävät tiedot: päälle-/ poiskytkentä käyttäjäkohtaisesti, silmukoiden hälytys,- kuittaus- ja irtikytkentä, paniikki, verkko- ja akkuvika
- Robottipuhelimessa kaikki yleisimmät tiedonsiirtoformaatit
- Ohjelmoitavat transistorilähdöt (AV-2008E 3 kpl, AV-2004E 2 kpl)
- Liitäntä SVM-24 -puheviestimoduulille AV-2008E:ssä

Takuu: 1 vuosi
SVK-hyväksyntä: B-luokka